



# PARTYBOXENCORE

Diffusore portatile per feste con un potente suono da 100 W, gioco di luci dinamico integrato, microfono digitale wireless incluso e design resistente agli spruzzi.



## Diventa la star della festa!

Il diffusore portatile JBL PartyBox Encore offre 10 ore di divertimento senza interruzioni. Grazie alla pratica maniglia e al design resistente agli spruzzi, puoi portare la festa sempre con te. Alza il volume con l'incredibile JBL Original Pro Sound e i suoi bassi profondi. Sincronizza le luci stroboscopiche e gli anelli luminosi per un'esperienza incredibilmente immersiva o canta con il microfono wireless digitale JBL di alta qualità, ottimizzato per il karaoke con eco, bassi e alti regolabili. La tecnologia True Wireless Stereo consente di abbinare più diffusori per un suono ancora più potente. E con l'app PartyBox puoi gestire musica e colori del gioco di luci per creare l'atmosfera perfetta.

## Caratteristiche

- ▶ Incredibile JBL Original Pro Sound
- ▶ Gioco di luci sincronizzato con il ritmo
- ▶ 10 ore di autonomia
- ▶ Resistente agli spruzzi con certificazione IPX4
- ▶ Microfono digitale wireless
- ▶ Abbina più diffusori per avere un suono ancora più potente
- ▶ App PartyBox
- ▶ Riproduzione multi-sorgente





## Caratteristiche e Vantaggi

### Incredibile JBL Original Pro Sound

Niente batte l'incredibile JBL Original Pro Sound e i suoi bassi profondi.

### Gioco di luci sincronizzato con il ritmo

Il gioco di luci PartyBox di JBL accende la festa con divertenti luci ad anello ed effetti stroboscopici che si sincronizzano con il ritmo della tua musica per un'esperienza audiovisiva incredibilmente immersiva.

### 10 ore di autonomia

Che la festa duri tutto il giorno o tutta la notte! Con 10 ore di autonomia e una batteria ricaricabile integrata, il ritmo non si fermerà mai!

### Resistente agli spruzzi con certificazione IPX4

Che sia un evento in spiaggia o un karaoke in piscina, JBL PartyBox Encore è a prova di spruzzi con certificazione IPX4, così non dovrai più preoccuparti che l'acqua rovini la festa.

### Microfono digitale wireless

Mettiti in luce. JBL PartyBox Encore include un microfono digitale wireless in zinco pressofuso di alta qualità, ottimizzato per il karaoke. Presenta un design con un canale a bassa latenza e controlli regolabili di bassi, eco e alti per arricchire le prestazioni vocali di chiunque voglia cantare. Il microfono digitale wireless è anche munito di batterie AA sostituibili per poter festeggiare tutto il giorno e tutta la notte.

### Abbina più diffusori per avere un suono ancora più potente

Un JBL PartyBox non è sufficiente? Abbina due diffusori in modalità wireless con la tecnologia True Wireless Stereo (TWS) per ottenere un suono ancora più potente e sostenuto.

### App PartyBox

L'app JBL PartyBox rende più facile che mai controllare la musica, aggiornare le impostazioni e personalizzare i colori del gioco di luci per ottenere l'atmosfera perfetta per la festa.

### Riproduzione multi-sorgente

Puoi trasmettere i tuoi brani in modalità wireless tramite Bluetooth, collegare una chiavetta USB o collegarli con un cavo Aux. JBL PartyBox Encore offre la massima adattabilità per la tua musica.

## Contenuto della confezione:

- 1 JBL PartyBox Encore
- 1 cavo di alimentazione CA (i connettori CA e la loro quantità varia a seconda dell'area geografica)
- 1 guida rapida
- 1 scheda dei dati di sicurezza
- 1 microfono wireless JBL

## Specifiche tecniche:

### Specifiche generali

- ▶ N. modello: JBL PartyBox Encore
- ▶ Trasduttori: 1 woofer da 5,25 pollici, 2 tweeter da 1,75 pollici
- ▶ Potenza in uscita: 100 W RMS
- ▶ Alimentazione in ingresso: 100-240 V ~ / 50-60 Hz
- ▶ Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz @ -6dB
- ▶ Rapporto segnale-rumore: > 80 dB
- ▶ Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio 27 Wh (equivalenti a 3,6 V / 7500 mAh)
- ▶ Tempo di ricarica della batteria: 3,5 ore
- ▶ Autonomia di riproduzione: fino a 10 ore (varia a seconda del livello del volume e dei contenuti audio)
- ▶ Formato USB: FAT16, FAT32
- ▶ Formato file USB: .mp3, .wma, .wav
- ▶ USB per la ricarica: 5 V / 0,5 A (massimo)
- ▶ Tipo di cavo: cavo di alimentazione CA
- ▶ Lunghezza cavo: 2000 mm
- ▶ Versione Bluetooth®: 5.1
- ▶ Profili Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth®: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
- ▶ Potenza trasmettitore Bluetooth®: < 9 dBm (EIRP)
- ▶ Modulazione trasmettitore Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DQPSK

### Dimensioni del prodotto

- ▶ Dimensioni (L x A x P): 276 x 327 x 293 mm
- ▶ Peso netto: 6,3 kg
- ▶ Dimensioni della confezione (L x A x P): 472 x 354 x 326 mm
- ▶ Peso lordo: 8,34 kg

### specifiche del microfono wireless

- ▶ Risposta in frequenza: 60 Hz - 15.8 kHz
- ▶ Rapporto segnale-rumore: > 65 dB
- ▶ Potenza di trasmissione del trasmettitore: < 10 mW
- ▶ Distanza tra trasmettitore e ricevitore: ≤ 20 m